

主要諸元

名 称	EU9iGB
タイプ	JNT
型式	EAWJ
原 動 機 の 形 式	空冷4ストローク立型 (OHV)
総 排 気 量	57.3 cm ³
使 用 燃 料	LPG (液化ブタン)
潤 滑 油 容 量	0.25 L
点 火 プ ラ グ	LR4C - E
始 動 方 式	リコイルスタータ
発 電 機 形 式	多極界磁回転型
機 体 形 式	フルカバードタイプ
寸 法	
全 長	365 mm 〈 365 mm 〉
全 幅	442 mm 〈 262 mm 〉
全 高	944 mm 〈 524 mm 〉
乾 燥 質 量 (重 量)	19.5 kg
出 力	
定 格 出 力	900 W (VA)
定 格 周 波 数	50 Hz/60 Hz
定 格 電 圧	100 V
定 格 電 流	9.0 A
電 圧 調 整 方 式	PWM 方式
出 力 端 子	アース式コンセント
連 続 運 転 可 能 時 間	約 2.2 時間 [エコスロットル作動時、1/4 負荷] 約 1.1 時間 [エコスロットル作動時、定格負荷]

この諸元は予告なく変更することがあります。

〈 〉 内の数値は、キャリーハンドル折りたたみ時の数値です。

交流電源の使用できる範囲

交流電源の使用できる範囲

	単体運転	並列運転
オーブントースター 電気ポット 炊飯器 テレビ 照明（白熱灯、 ハロゲン灯など）	900 W (VA) まで	1 台の発電機から 1500 W (VA) まで ※1
		2 台の発電機から 合計 1800 W (VA) まで ※1
ドリル ジグソー 掃除機 コンプレッサー 照明（水銀灯、 メタルハライド ランプなど）※2	400 W (VA) まで	800 W (VA) まで
	モーターは起動電流の多い製品、または種類 によって使用できない場合があります。 詳しくは、お買いあげ販売店またはサービス 店にご相談ください。	

※ 1：発電機には差込口 2 個の交流コンセントがあり、コンセント容量は部品として、差込口 2 個の合計で 1500 W (VA) です。並列運転で 1500 W (VA) を超える場合、発電機 2 台の交流コンセントを併用し、それぞれのコンセント容量を超えないでください。

※ 2：安定器の付いた放電タイプのランプ（水銀灯、メタルハライドランプなど）を消灯した場合、再点灯はランプが冷えるまで待ってから行ってください。発電機や使用電気機器に不具合が発生するおそれがあります。

使用する負荷によっては発電機とのマッチング上、不具合が発生することがあります。お買いあげ販売店またはサービス店にご相談ください。